

### Wi-Fi Smarter Rauchmelder



### Produkteigenschaften SMARTSMOKE11:

Alarm-/Benachrichtigungsarten	Push Benachrichtigung
	Summer
Alarm-Signalstärke	85.0000 dB
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige für schwache Batterie	Ja
App erhältlich für	Android™
	IOS
App gesteuert	Ja
App Name	Smartlife
	Tuya
Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung	5256000 min
Batterie 1 Gefahrgut	Ja
Batterie 1 Lithium Gewicht im Falle einer Lithium-Metall-Batterie	0.50 g
Batterie Anzahl 1	1

Batterie austauschbar / integriert 1	Integriert
Batterie chemische Zusammenstellung 1	Lithium-metal
Batterie Gewicht	17 g
Batterie Kapazität	1500 mAh
Batterie Lebensdauer bis zu	10 Jahre
Batterie mitgeliefert 1	Ja
Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts)	Hauptprodukt
Batterie Spannung	3.0 V
Batterie Typ/Art 1	CR123A
Batterie wiederaufladbar 1	Nein
Batterielebensdauer 10 Jahre	Ja
Batterietyp – Energie	CR123A
Befestigungssystem	Screw Mounting
Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C
Detektionstechnik	Optisch

Durchmesser	111 mm
Eingangsspannung	3 V DC
Eingangsstrom	0.15 A
Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich	Nein
EN konform	EN 14604
Erforderliche Batterien (enthalten)	1x CR123A
Erkennung von	Rauch
Farbe	Weiss
Feuerhemmender ABS-Kunststoff	Nein
Garantierte Mindestverfügbarkeit von Software- und Sicherheitsupdates	2 Jahre nach dem Kauf
Geeignet für magnetische Befestigung	Ja

### Verpackungsinformationen:

Marke	Alecto
Bestellcode	SMARTSMOKE11
EAN single Product	8712412593576
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Blister
Verpackungsinhalt	Rauchmelder 1x Montageplatte

### Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	130 mm	170 mm	60 mm	223 g

