

Break X2 Tragbarer Karaoke-Lautsprecher mit 10,1" Touchscreen und 2 drahtlosen Mikrofonen 560 W



Produkteigenschaften IKARAOX2:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Android™ Version | 13 |
| Anzahl de Mikrofone | 2 |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| App Name | KaraFun |
| | Spotify |
| | Youtube |
| Batterieladezeit | 240 min |
| Batterietyp – Energie | Built-In Lithium-Ion |
| Bluetooth® Signalbereich | 10 m |
| Bluetooth® version | 5.3 |
| Drahtlose Reichweite bis zu | 50 m |
| Eingangsempfindlichkeit | -53 dB |
| Eingangsspannung | 18 V DC |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 KHz |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Lichteffekte | 5 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Material | ABS |
| | Metall |
| max. Batterieladezeit | 3 Std |
| max. Batteriespielzeit | 11 Std |
| Max. Kartenkompatibilität | microSD (TF) |
| Maximale ladezeit des mikrofon | 5 Std |
| Mikrofontyp | Drahtlos |
| Mit Pausentaste | Ja |
| Monitorgröße | 10.1 " |
| Netzkabellänge | 1.50 m |
| Netzschalter | Ja |
| Richtcharakteristik | Cardioid |
| Spitzenleistung | 300 W |
| Stromverbrauch Standbymodus | 0.5 W |
| Tatsächlich Wireless Stereo (TWS) | Ja |
| Typ des Netzes Wifi | 2.4/5 GHz (Dual Band) |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Unterstützt Kabellose Technologie | Bluetooth® |
| | Wi-Fi |
| Unterstützt Mediaformate | 3G2 |
| | 3GP |
| | AAC |
| | AC3 |
| | APE |
| | AVI |
| | FLAC |
| | FLV |
| | M4A |
| | MKV |
| | MOV |
| | MP2 |
| | MP3 |
| | MP4 |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|--|
| Marke | Ikarao |
| Bestellcode | IKARAO-X2 |
| EAN single Product | 6975806660588 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | 1x All-in-One Party-Lautsprecher 2x Drahtloses Mikrofon |

Lesen Sie mehr online

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 380 mm | 380 mm | 320 mm | 8500 g |

