

nedis

Bewegungsmelder

Innen | 2-wire | Typ F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Sensortechnik: PIR | Sensor Reichweite: 0.0 - 9.0 m

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN:



Dieser Nedis-Infrarot-Bewegungssensor verhindert, dass das Licht unbeabsichtigt brennt, was sich positiv auf die Umwelt und ebenso auf Ihre Stromrechnung auswirkt.

Außerdem ist es praktisch, dass das Licht nicht manuell eingeschaltet werden muss.

Der Sensor verfügt über eine einstellbare Zeitverzögerung und Lichtempfindlichkeit und ist außerdem mit einem Ein-/Aus-/PIR-Schalter an der Vorderseite ausgestattet.

Der Infrarot-Bewegungssensor lässt sich einfach in einem Standard-Einbaukasten mit einer minimalen Einbautiefe von 30 mm (Montagelöcher 60 mm zwischen den Mittelpunkten) installieren.

Dieses Modell eignet sich für Zweidrahtinstallationen (stromführend und Nullleiter).



Funktionen

- Zweidrahtinstallation
- Einstellbares Umgebungslicht
- Einstellbare Zeitverzögerung
- Einbautiefe von nur 30 mm
- Montagelöcher 60 mm zwischen den Mittelpunkten, geeignet für Standard-Einbaukästen



Nedis.at/PIRII40WT