

nedis

Bewegungsmelder

Innen | 2-wire / 3-Wire | Typ F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 200 W | 200 W | 500 W | 3 - 2000 Lux | Sensortechnik: PIR | Sensor Reichweite: 0.0 - 9.0 m

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIRII42WT | Product EAN number: 5412810310548

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810374168



Nedis.com

Dieser Nedis-Infrarot-Bewegungssensor verhindert, dass das Licht unbeabsichtigt brennt, was sich positiv auf die Umwelt und ebenso auf Ihre Stromrechnung auswirkt.


Außerdem ist es praktisch, dass das Licht nicht manuell eingeschaltet werden muss.

Der Sensor verfügt über eine einstellbare Zeitverzögerung, Lichtempfindlichkeit und Bewegungsempfindlichkeit.

Der Infrarot-Bewegungssensor lässt sich einfach in einem Standard-Einbaukasten mit einer minimalen Einbautiefe von 34 mm (Montagelöcher 60 mm zwischen den Mittelpunkten) installieren. Dieses Modell eignet sich für Zwei- (stromführend und Nullleiter) oder Dreidrahtinstallationen (stromführend, Nullleiter und Schaltdraht).

Funktionen

- Dreidrahtinstallation
- Einstellbare Bewegungsempfindlichkeit
- Einstellbares Umgebungslicht
- Einstellbare Zeitverzögerung
- Einbautiefe von nur 34 mm
- Montagelöcher 60 mm zwischen den Mittelpunkten, geeignet für Standard-Einbaukästen



Nedis.at/PIRII42WT

