Datenblatt | Kfz Audio FM

Schwanenhals | freisprechend | 0.4 " | LCD Screen | Bluetooth® | 5.0 V DC / 0.5 A | Google Assistant / Siri | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR100BK | Product EAN number: 5412810266715

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Eingang	**1x 3.5 mm**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzeige	**LCD Screen**
Ausgangsspannung	**5 V DC**
Ausgangsstrom	**0.5 A**
Bluetooth® version	**4.2**
Eingangsspannung	**12 - 24 V DC**
Eingangsstrom	**1.0 A**
Eingebautes Mikro	**Ja**
Farbe	**Schwarz**
ferngesteuert	**Nein**
FM Frequenzbereich	**87.5 - 108 MHz**
freisprechend	**Ja**
Frequenzgang	**30 Hz - 15 kHz**
Geräteausgangsanschluss	**1x USB**
Material	**ABS**
maximale Antennenreichweite	**0.58 dBi**
Maximale Sendeleistung	**0 dBm**
Monitorgröße	**0.4 "**
Netzstecker	**KFZ-Adapter**
Sendefrequenzbereich	**2402 - 2480 MHz**
Senderdesign	**Schwanenhals**
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	**30 dB**
Stimmkontrolle	**Google Assistant**
	Siri
Stromquellentyp	**Auto Angetrieben**
Unterstütz Bluetooth® Profile	**A2DP**
	AVRCP
	HFP
	HID
	HSP
	MAP
	PAN
	PBAP
Unterstützt Kabellose Technologie	**Bluetooth®**
Unterstützte Audio-Codecs	**MP3**
	WAV
Untestütze Radio Bände	**FM**
USB -Ladung	**5.0 V DC / 0.5 A**

Verpackungsinformationen

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**CATR100BK**
EAN single product:	**5412810266715**
EAN Inner carton:	**5412810396276**
EAN Outer carton:	**5412810383313**
Verpackung	**Giftbox with eurolock**
Verpackungsinhalt	**1x Bluetooth®-UKW-Sender**
	1x Fernbedienung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
5	125 mm	220 mm	390 mm	899 g
20	400 mm	240 mm	500 mm	4286 g

5 412810 266715