

**SmartLife-Bewegungssensor | Wi-Fi | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung |
Detektorwinkel: 120 ° | Detektorreichweite: 10.0 m | Weiss**



Produkteigenschaften WIFISM10CWT:

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Maximale Sendeleistung	17 dBm
App erhältlich für	Android™	Maximaler Energieverbrauch	5 W
	IOS	Netzkabel Anschluss B	Micro USB
Batterietyp – Energie	CR123A	Netzstecker	Euro (CEE 7/16)
Betriebstemperaturbereich	-10 - 45 °C	Sendefrequenzbereich	2412 - 2472 MHz
Detektorreichweite	10.0 m	Sensortechnik	PIR
Detektorwinkel	120 °	Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Durchmesser	60 mm		Netzstromversorgung
Eingangsspannung	5 V DC		
Eingangsstrom	1.0 A	Temperaturbereich	-10 - 45 °C
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	2x CR123A	Unterstützt Kabellose Technologie	Wi-Fi
Farbe	Weiss		
Geräteeingangsanschluss	Micro USB		
Kabellänge des Netzteiles	1.80 m		
Kontrolle durch mobile App	Ja		
Material	Kunststoff		
maximale Antennenreichweite	0 dBi		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	WIFISM10CWT
EAN single Product	5412810269969
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810382439
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Bewegungssensor Wandbefestigung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	75 mm	150 mm	110 mm	184 g
50	375 mm	285 mm	555 mm	10100 g

