

## Tragbare Ausführung | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 3.6 W | Monitorgröße: 2.0 " | Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Blau / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM2100BU | Product EAN number: 5412810272440

### Produkteigenschaften

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Akku-Kapazität                             | 400 mAh                 |
| Anschlüsse - Ausgang                       | 1x 3.5 mm               |
| Anschlüsse - Eingang                       | 1x Micro SD             |
|                                            | 1x USB                  |
| Antennentyp                                | Extern                  |
| Anzeige                                    | Scharz-weiß Monitor     |
| Eingangsspannung                           | 5,0 VDC                 |
| Eingangsstrom                              | 1.0 A                   |
| erforderliche Batterien ( nicht enthalten) | 3x AAA                  |
| Erforderliche Batterien (enthalten)        | Eingebautes Lithium Ion |
| Farbe                                      | Blau                    |
|                                            | Schwarz                 |
| FM Frequenzbereich                         | 87.5 - 108 MHz          |
| FM voreingestellte Sender                  | 50                      |
| Geräteeingangsanschluss                    | DC 12 x 4.5 mm          |
| Kopfhörerausgang                           | Ja                      |
| Ladezeit                                   | 3 h                     |
| Lautsprecher RMS                           | 1.2 W                   |
| Lautsprecherkanäle                         | Mono                    |
| Material                                   | ABS                     |
| max. Batteriespielzeit                     | 3 Std                   |
| Medienwiedergabe                           | AUX                     |
|                                            | Micro SD                |
|                                            | Radio                   |
|                                            | USB                     |
| Monitorgröße                               | 2.0 "                   |
| Netzkabel Anschluss A                      | USB                     |
| Netzkabel Anschluss B                      | DC Power Plug           |
| Netzkabellänge                             | 1.00 m                  |
| Netzstecker                                | USB                     |
| Radiodesign                                | Tragbare Ausführung     |
| Radiotyp                                   | FM Radio                |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Spitzenleistung des Lautsprechers | 3.6 W               |
| Stromquellentyp                   | Batteriebetrieben   |
|                                   | Netzstromversorgung |
| Tuning Typ                        | Digital             |
| Untestützte Radio Bänder          | FM                  |
| USB Ladung                        | Ja                  |

### Verpackungsinformationen

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Marke               | Nedis                  |
| Bestellcode         | RDFM2100BU             |
| EAN single product: | 5412810272440          |
| EAN Inner carton:   |                        |
| EAN Outer carton:   |                        |
| Verpackung          | Giftbox                |
| Verpackungsinhalt   | UKW-Radio              |
|                     | Wiederaufladbarer Akku |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 135 mm | 96 mm  | 40 mm  | 261 g   |
| 12    | 255 mm | 200 mm | 145 mm | 3241 g  |
| 48    | 300 mm | 410 mm | 270 mm | 13260 g |

