

nedis

Datenblatt | FM-Radio | RDFM1300WT



**FM-Radio | Tragbare Ausführung | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Analog | 2.4 W
| Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Tragegriff | Schwarz / Weiss**



Produkteigenschaften RDFM1300WT:

Anschlüsse – Ausgang	1x 3.5 mm	max. Batteriespielzeit	10 Std	Tragegriff	Ja
Antennentyp	Extern	Medienwiedergabe	Radio	Tuning Typ	Analog
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Mid-range size	3 "	Untestützte Radio Bände	FM
Anzeige	Scharz-weiß Monitor	Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Eingangsspannung	100 - 230 V AC 50 Hz	Netzkabel Anschluss B	C7		
Eingangsstrom	1.0 A	Netzkabellänge	1.50 m		
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	3x C/LR14	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Farbe	Schwarz	Radiodesign	Tragbare Ausführung		
	Weiss	Radiotyp	FM Radio		
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Soundausgang	Mono		
Kopfhörerausgang	Ja	Spitzenleistung des Lautsprechers	2.4 W		
Lautsprecher RMS	0.8 W	Stromquellentyp	Batteriebetrieben		
Lautsprecherkanäle	1.0		Netzstromversorgung		
Leistungsaufnahme Betrieb	3.5 W				
Material	ABS	Stromverbrauch Standbymodus	0.4 W		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM1300WT
EAN single Product	5412810272570
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384297
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	FM/AM-Radio Stromkabel

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	175 mm	220 mm	741 g
12	240 mm	370 mm	480 mm	9300 g

