Datenblatt | FM-Radio

Tragbare Ausführung | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Analog | 2.4 W | Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Tragegriff | Schwarz / Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1300WT | Product EAN number: 5412810272570

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Ausgang	**1x 3.5 mm**
Antennentyp	**Extern**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzeige	**Scharz-weiß Monitor**
Eingangsspannung	**100 - 230 V AC 50 Hz**
Eingangsstrom	**1.0 A**
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	**3x C/LR14**
Farbe	**Schwarz**
	Weiss
FM Frequenzbereich	**87.5 - 108 MHz**
Kopfhörerausgang	**Ja**
Lautsprecher RMS	**0.8 W**
Lautsprecherkanäle	**1.0**
Leistungsaufnahme Betrieb	**3.5 W**
Material	**ABS**
max. Batteriespielzeit	**10 Std**
Medienwiedergabe	**Radio**
Mid-range size	**3 "**
Netzkabel Anschluss A	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Netzkabel Anschluss B	**C7**
Netzkabellänge	**1.50 m**
Netzstecker	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Radiodesign	**Tragbare Ausführung**
Radiotyp	**FM Radio**
Soundausgang	**Mono**
Spitzenleistung des Lautsprechers	**2.4 W**
Stromquellentyp	**Batteriebetrieben**
	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	**0.4 W**
Tragegriff	**Ja**
Tuning Typ	**Analog**
Untestütze Radio Bände	**FM**

Verpackungsinformationen

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**RDFM1300WT**
EAN single product:	**5412810272570**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810384297**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**FM/AM-Radio**
	Stromkabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
12	230 mm	370 mm	465 mm	9340 g

5 412810 272570