Datenblatt | Karaoke Mixer Set

2 Mikrofone | Mikrofon Lautstärkeregelung | Musik Lautstärkeregelung | Echofunktion | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: MIXK050BK | Product EAN number: 5412810283972

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Ausgang	**1x Cinch**
Anschlüsse – Eingang	**1x Cinch**
	2x 6.35 mm
Anzahl der enthaltenen Mikrofone	**2 Mikrofone**
Anzahl der Kanäle	**2 Kanäle**
Echofunktion	**Ja**
Eingangsspannung	**100 - 240 V AC 50/60 Hz**
Empfänger Breite	**170 mm**
Empfänger Gewicht	**852 g**
Empfänger Höhe	**40 mm**
Empfänger Tiefe	**100 mm**
Farbe	**Schwarz**
Frequenzgang	**600 Hz - 12 kHz**
Geräteeingangsanschluss	**DC 5.5 mm x 2.1 mm**
Kabellänge des Netzteiles	**1.83 m**
Material	**ABS**
Mikrofon Lautstärkeregelung	**Ja**
Mikrofonanschluss	**XLR**
Mikrofontyp	**Verdrahtet**
Musik Lautstärkeregelung	**Ja**
Netzkabel Anschluss A	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Netzstecker	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Signalbereich (Sichtlinie)	**3.60 m**
Stromquellentyp	**Netzstromversorgung**

Verpackungsinformationen

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**MIXK050BK**
EAN single product:	**5412810283972**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Karaoke-Mixer**
	2x Mikrofon

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	335 mm	54 mm	220 mm	1029 g
5	350 mm	280 mm	230 mm	5540 g

5 412810 283972