

FM-Radio | Tisch Ausführung | AM / FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Analog | 9 W | Weiss



Produkteigenschaften RDFM5100WT:

AM Frequenzbereich	540-1600 kHz	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm	Radiodesign	Tisch Ausführung
Antennentyp	Extern	Radiotyp	FM Radio
Eingangsspannung	100 - 230 V AC 50 Hz	Spitzenleistung des Lautsprechers	9 W
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	4x AA/LR6	Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Farbe	Weiss		Netzstromversorgung
FM Frequenzbereich	88 - 108 MHz	Stromverbrauch Standbymodus	0.47 W
Lautsprecher RMS	3 W	Tuning Typ	Analog
Lautsprecherkanäle	Mono	Untestützte Radio Bände	AM
Leistungsaufnahme Betrieb	8.5 W		FM
Material	ABS		
max. Batteriespielzeit	2.5 Std		
Medienwiedergabe	AUX		
	Radio		
Netzkabellänge	1.45 m		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM5100WT
EAN single Product	5412810292189
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	1 x Radio
	1x EU-Netzkabel

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	190 mm	170 mm	268 mm	1653 g
4	285 mm	355 mm	390 mm	6980 g

