

Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 600 W | Spitzenleistung: 1500 W | Batterieklemmen | Silber



Produkteigenschaften PIMS600W12:

Anzahl der Buchsen	1 Stück	Sicherheitsfunktionen	Abschaltschutz bei schwacher Batterie
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
Ausgang Energie	600 W		Überlastschutz
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz		Überspannungs-Eingangsschutz
Ausgangswellenform	Modifizierte Sinuswelle		Verpolungsschutz Batterien
Düse	Ja		Wärmeschutz
Effizienz	90 %		Spitzenleistung
Eingangssignal	Batterieklemmen		Stromquellentyp
Eingangsspannung	12 V DC		
Farbe	Silber		
Funktioniert mit Fernbedienung	Nein		
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)		
Material	Aluminium		
Maximaler Energieverbrauch	1500 W		
Netzstecker	Batterieklemmen		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIMS600W12
EAN single Product	5412810300549
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374052
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	245 mm	120 mm	285 mm	2360 g
6	310 mm	375 mm	510 mm	14880 g

