

Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Spitzenleistung: 300 W | Zigarettenzünder



Produkteigenschaften PIMS15012:

Anzahl der Buchsen	1 Stück
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Ausgang Energie	150 W
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz
Ausgangsswellenform	Modifizierte Sinuswelle
Buchsentyp	F (CEE 7/3)
	USB
Düse	Ja
Effizienz	90 %
Eingangssignal	Zigarettenzünder
Eingangsspannung	12 V DC
Farbe	Silber
Funktioniert mit Fernbedienung	Nein
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Gesamtzahl der US Anschlüsse	1

Material	Aluminium
Maximaler Energieverbrauch	300 W
Netzstecker	Zigarettenzünder
Sicherheitsfunktionen	Abschaltenschutz bei schwacher Batterie
	Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Verpolungsschutz Batterien
	Wärmeschutz
Spitzenleistung	300 W
Stromquellentyp	Auto Angetrieben

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIMS15012
EAN single Product	5412810300563
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373932
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter
	Sicherung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	130 mm	85 mm	190 mm	757 g
16	290 mm	370 mm	390 mm	12420 g

