Datenblatt | Power Inverter

Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Spitzenleistung: 2400 W | Batterieklemmen | Silber

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIMS1000W12 | Product EAN number: 5412810300600

Produkteigenschaften

Anzahl der Buchsen	**2 Stück**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Ausgang Energie	**1000 W**
Ausgangsspannung	**230 V AC 50 Hz**
Ausgangsswellenform	**Modifizierte Sinuswelle**
Düse	**Ja**
Effizienz	**90 %**
Eingangssignal	**Batterieklemmen**
Eingangsspannung	**12 V DC**
Farbe	**Silber**
Funktioniert mit Fernbedienung	**Ja**
Geräteausgangsanschluss	**Type F (CEE 7/3)**
Material	**Aluminium**
Maximaler Energieverbrauch	**2400 W**
Netzstecker	**Batterieklemmen**
Sicherheitsfunktionen	**Abschaltschutz bei schwacher Batterie**
	Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Verpolungsschutz Batterien
	Wärmeschutz
Spitzenleistung	**2400 W**
Stromquellentyp	**Auto Angetrieben**

Verpackungsinformationen

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**PIMS1000W12**
EAN single product:	**5412810300600**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810373895**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Inverter**
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	290 mm	140 mm	390 mm	4320 g
2	310 mm	310 mm	405 mm	9380 g

5 412810 300600

