

Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 24 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Spitzenleistung: 2400 W | Batterieklemmen | Silber



Produkteigenschaften PIMS100024:

Anzahl der Buchsen	2 Stück	Sicherheitsfunktionen	Abschaltschutz bei schwacher Batterie
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
Ausgang Energie	1000 W		Überlastschutz
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz		Überspannungs-Eingangsschutz
Ausgangswellenform	Modifizierte Sinuswelle		Verpolungsschutz Batterien
Düse	Ja		Wärmeschutz
Effizienz	90 %		Spitzenleistung
Eingangssignal	Batterieklemmen		Stromquellentyp
Eingangsspannung	24 V DC		
Farbe	Silber		
Funktioniert mit Fernbedienung	Ja		
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)		
Material	Aluminium		
Maximaler Energieverbrauch	2400 W		
Netzstecker	Batterieklemmen		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIMS100024
EAN single Product	5412810300617
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373864
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	290 mm	140 mm	385 mm	4340 g
2	310 mm	305 mm	410 mm	9380 g

