

Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Spitzenleistung: 300 W | Zigarettenanzünder | Reine Sinuswelle | Düse | Blau

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIPS15012 | Product EAN number: 54 12810300624

Produkteigenschaften

Anzahl der Ausgänge	1
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Ausgang Energie	150 W
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz
Ausgangsswellenform	Reine Sinuswelle
Buchsentyp	F (CEE 7/3)
Düse	Ja
Effizienz	85 %
Eingangssignal	Zigarettenanzünder
Eingangsspannung	12 V DC
Farbe	Blau
Funktioniert mit Fernbedienung	Nein
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)
Material	Aluminium
Maximaler Energieverbrauch	300 W
Netzkabel Anschluss B	KFZ-Adapter
Netzstecker	Zigarettenanzünder
Sicherheitsfunktionen	Abschaltenschutz bei schwacher Batterie
	Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Unterspannungs-Eingangsschutz
	Wärmeschutz
Spitzenleistung	300 W
Stromquellentyp	Auto Angetrieben

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	PIPS15012
EAN single product:	54 12810300624
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	54 12810374106
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	180 mm	115 mm	245 mm	1487 g
10	390 mm	275 mm	570 mm	15820 g

