Aktive HDTV-Antenne | Aktiv | Verbindungstyp: F-Stecker | FM / UHF / VHF | Empfangsbereich: 0-50 km | LTE700 | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 28 dB | Weiss

5 412810 309399

Produkteigenschaften ANOR5003BK700:

Antennentyp	**Aktiv**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
DAB+ unterstützt	**Ja**
Eingangsspannung	**12 V DC**
Eingangsstrom	**0.2 A**
Empfangsbereich	**0-50 km**
Farbe	**Weiss**
FM Frequenzbereich	**87.5 - 108.5 MHz**
FM Verstärkung	**12 dB**
Frequenzbereich	**87.5 - 694 MHz**
Geräteeingangsanschluss	**DC 8 x 3.5 mm**
Horizontale Strahlbreite	**66 °**
Impedanz	**75 Ohm**
Innen / Aussenbereich	**Aussenbereich**
IP-Schutzart	**IPX4**
Kabellänge	**0.20 m**
Kabellänge des Netzteiles	**1.50 m**

LTE-Filter	**LTE700**
Material	**ABS**
Netzstecker	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Signaltyp	**FM**
	UHF
	VHF
Stromquellentyp	**Netzstromversorgung**
UHF Verstärkung	**17 dB**
UHF-Frequenzbereich	**470-694 MHz**
Verbindungstyp	**F-Stecker**
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	**28 dB**
Vertikale Strahlbreite	**73 °**
VHF Frequenzbereich	**170-230 MHz**
VHF-Verstärkung	**12 dB**

Verpackungsinformationen:

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**ANOR5003BK700**
EAN single Product	**5412810309399**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810383139**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Antenne**
	Kurzanleitung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	90 mm	250 mm	250 mm	805 g
10	455 mm	275 mm	510 mm	8720 g