

**Bewegungsmelder | Innen | 3-Wire | Typ F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Sensortechnik: PIR | Sensor Reichweite: 0.0 - 9.0 m**



### Produkteigenschaften PIRII41WT:

Ausgangsleistung max Weißglut Lampe	<b>500 W</b>
Bewegungssensor	<b>Ja</b>
Dämmerungseinstellung	<b>2 - 2000 Lux</b>
Eingangsspannung	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Einstellbare Detektionsempfindlichkeit	<b>Nein</b>
Einstellbare Lichtempfindlichkeit	<b>Ja</b>
Einstellbarer Timer	<b>Ja</b>
Erfassungswinkel horizontal	<b>160 °</b>
Farbe	<b>Weiss</b>
Fernbedienung	<b>Nein</b>
Geräteeingangsanschluss	<b>3-Wire</b>
Kontrolle durch mobile App	<b>Nein</b>
Max Ausgangsleistung Glühlampen	<b>5 - 300 W</b>
Max Ausgangsleistung Leuchtstofflampe	<b>100 W</b>

Montage	<b>Installation</b>
Netzstecker	<b>Typ F (CEE 7/7)</b>
Sensor Reichweite	<b>0.0 - 9.0 m</b>
Sensortechnik	<b>PIR</b>
Stromquellentyp	<b>Netzstromversorgung</b>
Temperaturbereich	<b>-20 - 40 °C</b>
Vorrichtung	<b>Innen</b>
Zeiteinstellung	<b>10 sec - 7 min</b>

### Verpackungsinformationen:

Marke	<b>Nedis</b>
Bestellcode	<b>PIRII41WT</b>
EAN single Product	<b>5412810310531</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	<b>Giftbox with eurolock</b>
Verpackungsinhalt	<b>Infrarot-Bewegungssensor</b>
	<b>Kurzanleitung</b>

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	112 mm	94 mm	54 mm	120 g
50	283 mm	205 mm	570 mm	6480 g

