

Innenantenne | Aktiv | FM / UHF / VHF | Empfangsbereich: 0 - 15 km | LTE800 | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 28 dB | ABS | Schwarz



Produkteigenschaften ANIR1503BK:

Antennentyp	Aktiv	LTE-Filter	LTE800
Anwendung	DVB-T/T2 - DAB+	Material	ABS
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
DAB+ unterstützt	Ja	Signaltyp	FM
Eingangsspannung	220 - 240 V AC		UHF
Empfangsbereich	0 - 15 km		VHF
Farbe	Schwarz	Stromquellentyp	Netzstromversorgung
FM Frequenzbereich	87.5 - 108.5 MHz	UHF Verstärkung	28 dB
FM Verstärkung	26 dB	UHF-Frequenzbereich	470 - 790 MHz
Geräteeingangsanschluss	DC 5.5 x 10.5 x 15 mm	Verbindungstyp	IEC (Coax) Stecker
Horizontale Strahlbreite	62 °	Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	28 dB
Impedanz externer Lautsprecher	75 Ohm	Vertikale Strahlbreite	86 °
Innen / Aussenbereich	Innenbereich	VHF Frequenzbereich	170 - 230 MHz
Kabellänge	1.50 m	VHF-Verstärkung	28 dB
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	ANIR1503BK
EAN single Product	5412810314423
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810383009
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Antenne
	Kurzanleitung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
20	320 mm	410 mm	320 mm	7815 g

