

**Aktiv | FM / UHF / VHF | Empfangsbereich: 0-25 km | LTE800 | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 26 dB | ABS | Schwarz**

Marke: Nedis | Artikelnummer: ANIR2501BK | Product EAN number: 5412810314430

## Produkteigenschaften

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Antennentyp                         | <b>Aktiv</b>                   |
| Anwendung                           | <b>DVB-T/T2 - DAB+</b>         |
| DAB+ unterstützt                    | <b>Ja</b>                      |
| Eingangsspannung                    | <b>220 - 240 VAC</b>           |
| Empfangsbereich                     | <b>0-25 km</b>                 |
| Farbe                               | <b>Schwarz</b>                 |
| FM Frequenzbereich                  | <b>87.5 - 108.5 MHz</b>        |
| FM Verstärkung                      | <b>24 dB</b>                   |
| Geräteeingangsanschluss             | <b>DC 3.5 x 8.0 x 15 mm</b>    |
| Horizontale Strahlbreite            | <b>76 °</b>                    |
| Impedanz                            | <b>75 Ohm</b>                  |
| Innen / Aussenbereich               | <b>Innenbereich</b>            |
| Kabellänge                          | <b>2.10 m</b>                  |
| Kabellänge des Netzteiles           | <b>1.50 m</b>                  |
| LTE-Filter                          | <b>LTE800</b>                  |
| Material                            | <b>ABS</b>                     |
| Netzstecker                         | <b>Euro / Typ C (CEE 7/16)</b> |
| Signaltyp                           | <b>FM</b>                      |
|                                     | <b>UHF</b>                     |
|                                     | <b>VHF</b>                     |
| Stromquellentyp                     | <b>Netzstromversorgung</b>     |
| UHF Verstärkung                     | <b>26 dB</b>                   |
| UHF-Frequenzbereich                 | <b>470-790 MHz</b>             |
| Verbindungstyp                      | <b>IEC (Coax) Stecker</b>      |
| Verstärkung dBi (bei Antennenkabel) | <b>26 dB</b>                   |
| Vertikale Strahlbreite              | <b>57 °</b>                    |
| VHF Frequenzbereich                 | <b>170-230 MHz</b>             |
| VHF-Verstärkung                     | <b>26 dB</b>                   |

## Verpackungsinformationen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Marke               | <b>Nedis</b>         |
| Bestellcode         | <b>ANIR2501BK</b>    |
| EAN single product: | <b>5412810314430</b> |
| EAN Inner carton:   |                      |
| EAN Outer carton:   |                      |
| Verpackung          | <b>Giftbox</b>       |
| Verpackungsinhalt   | <b>Antenne</b>       |
|                     | <b>Kurzanleitung</b> |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 50 mm  | 150 mm | 245 mm | 320 g   |
| 20    | 280 mm | 325 mm | 510 mm | 7080 g  |

