

Tragbare Ausführung | AM / FM / SW | Batteriebetrieben | Digital | 1.5 W | Kopfhörerausgang | Wecker | Sleep Timer | Tragegriff | Schwarz / Silber

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDWR1100BK | Product EAN number: 5412810320431

Produkteigenschaften

AM Frequenzbereich	522-1620 kHz
Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm
Antennentyp	Extern
Anzeige	BSchwarz-Blau Monitor
Eingangsspannung	3 V DC
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	2x AA/LR6
Farbe	Schwarz Silber
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
Kopfhörerausgang	Ja
Lautsprecher RMS	0.5 W
Lautsprecherkanäle	Mono
Material	ABS
max. Batteriespielzeit	20 Std
Medienwiedergabe	AUX Radio
Radiodesign	Tragbare Ausführung
Radiotyp	Welt Receiver Radio
Sleep Timer	Ja
Spitzenleistung des Lautsprechers	1.5 W
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
SW-Frequenzbereich	2.20-23.00 MHz
Tragegriff	Ja
Tuning Typ	Digital
Untestützte Radio Bänder	AM FM SW
Wecker	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDWR1100BK
EAN single product:	5412810320431
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384471
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Weltempfänger
	Tragegurt

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	50 mm	95 mm	140 mm	190 g
20	255 mm	220 mm	300 mm	4040 g

