

Einzel | Ausgangsanschluss: 1x F-Connector | Rauschmaß Bereich: 0.90 dB | Konversionsgewinn: 53 - 65 dB | Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: SLNB10SWT | Product EAN number: 5412810320806

Produkteigenschaften

| | |
|---|------------------------------------|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Ausgabe falsch | -60 dB |
| Ausgangsanschluss | 1x F-Connector |
| Ausgangsfrequenzbereich High Band | 1.100 - 2.150 GHz |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 70 °C |
| Bildunterdrückung (Min.) | 40 dB |
| Derzeitiger Verbrauch | 0.08 A |
| Eingangsfrequenzbereich High Band | 11.7 - 12.75 GHz |
| Eingangsfrequenzbereich Low Band | 10.7 - 11.7 GHz |
| Farbe | Weiss |
| Hohe Bandumschaltung | 22 kHz |
| Konversionsgewinn | 53 - 65 dB |
| Kreuzpolarisierung | 18 dB |
| LNB-Typ | Einzel |
| Lokaloszillatorfrequenz Phasenrauschen | -80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.) |
| Low-Band-Umschaltung | 0 kHz |
| Material | ABS |
| | Metall |
| Polarity Schaltspannung Horizontal | DC 16.0 - 20.0 V |
| Polarity Schaltspannung Vertikal | DC 11.0 - 14.0 V |
| Rauschmaß Bereich | 0.90 dB |
| Satelittenzubehör | LNB |
| Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite | ± 0,5 dB |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------|----------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | SLNB10SWT |
| EAN single product: | 5412810320806 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810384839 |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | LNB |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 65 mm | 105 mm | 65 mm | 104 g |
| 135 | 340 mm | 335 mm | 575 mm | 14820 g |

