

### Quad Monoblock 6,0 ° | Ausgangsanschluss: 4x F-Connector | Rauschmaß Bereich: 0.85 dB | Konversionsgewinn: 52 - 67 dB | Schwarz | Passend für: Astra+ / Hotbird

Marke: Nedis | Artikelnummer: SLNBQDM60BK | Product EAN number: 5412810320837

#### Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	<b>1 Stück</b>
Ausgabe falsch	<b>-53 dB</b>
Ausgangsanschluss	<b>4x F-Connector</b>
Ausgangsfrequenzbereich High Band	<b>1.100 - 2.150 GHz</b>
Betriebstemperaturbereich	<b>-35 - 70 °C</b>
Bildunterdrückung (Min.)	<b>40 dB</b>
Derzeitiger Verbrauch	<b>0.20 A</b>
Eingangsfrequenzbereich High Band	<b>11.7 - 12.75 GHz</b>
Eingangsfrequenzbereich Low Band	<b>10.7 - 11.7 GHz</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>
Hohe Bandumschaltung	<b>22 kHz</b>
Konversionsgewinn	<b>52 - 67 dB</b>
Kreuzpolarisierung	<b>20 dB</b>
LNB-Typ	<b>Quad Monoblock 6,0 °</b>
Lokalszillatorfrequenz Phasenrauschen	<b>-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)</b>
Low-Band-Umschaltung	<b>0 kHz</b>
Material	<b>ABS</b>
	<b>Metall</b>
Passend für	<b>Astra+</b>
	<b>Hotbird</b>
Polarity Schaltspannung Horizontal	<b>DC 16.0 - 20.0 V</b>
Polarity Schaltspannung Vertikal	<b>DC 11.0 - 14.0 V</b>
Rauschmaß Bereich	<b>0.85 dB</b>
Satelittenzubehör	<b>LNB</b>
Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite	<b>± 1,0 dB</b>

#### Verpackungsinformationen

Marke	<b>Nedis</b>
Bestellcode	<b>SLNBQDM60BK</b>
EAN single product:	<b>5412810320837</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpackung	<b>Giftbox</b>
Verpackungsinhalt	<b>Monoblock</b>

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	108 mm	110 mm	125 mm	345 g
30	400 mm	245 mm	560 mm	11220 g

