

nedis

Datenblatt | FM-Radio

Baustellenradio | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 15 W | Monitorgröße: 2.2 " | Blau-weiß Monitor | IPX5 | Tragegriff | Gelb / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM3100YW | Product EAN number: 5412810326266

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm
Antennentyp	Extern
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	Blau-weiß Monitor
Bluetooth® version	4.2
Eingangsspannung	9 V DC
Eingangsstrom	1.0 A
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	6x C/LR14
Farbe	Gelb
	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
FM voreingestellte Sender	20
Geräteeingangsanschluss	DC Power Plug
IP-Schutzart	IPX5
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
Lautsprecher RMS	5 W
Lautsprecherkanäle	1.0
Leistungsaufnahme Betrieb	8 W
Material	ABS
	Gummi
max. Batteriespielzeit	22 Std
maximale Antennenreichweite	0 dBi
Maximale Sendeleistung	-6 dBm
Medienwiedergabe	AUX
	Radio
Mid-range size	2.4 "
Monitorgröße	2.2 "
Netzkabel Anschluss A	C7
Netzkabel Anschluss B	DC Power Plug
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radiodesign	Baustellenradio
Radiotyp	FM Radio
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Soundausgang	Mono

Spitzenleistung des Lautsprechers	15 W
Stoßschutz	Ja
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	0 W
Tragegriff	Ja
Tuning Typ	Digital

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM3100YW
EAN single product:	5412810326266
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384358
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Radio für Baustellen
	Stromkabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	200 mm	330 mm	205 mm	2540 g
4	420 mm	355 mm	420 mm	10860 g

