

FM-Radio | Tragbare Ausführung | AM / FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Analog | 1.8 W | Scharz-weiß Monitor | Kopfhörerausgang | Tragegriff | Grau / Schwarz



Produkteigenschaften RDFM1340GY:

AM Frequenzbereich	530-1600 kHz	Leistungsaufnahme Betrieb	3.50 W	Stromverbrauch Standbymodus	0.40 W
Anschlüsse – Ausgang	1x 3.5 mm	Material	ABS	Tragegriff	Ja
Antennentyp	Extern	max. Batteriespielzeit	10 Std	Tuning Typ	Analog
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Medienwiedergabe	Radio	Untestützte Radio Bänder	AM
Anzeige	Scharz-weiß Monitor	Mid-range size	3 "		FM
Eingangsspannung	100 - 230 V AC 50 Hz	Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Eingangsstrom	1.0 A	Netzkabel Anschluss B	C7		
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	3x C/LR14	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Farbe	Grau	Radiodesign	Tragbare Ausführung		
	Schwarz	Radiotyp	FM Radio		
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Soundausgang	Mono		
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m	Spitzenleistung des Lautsprechers	1.8 W		
Kopfhörerausgang	Ja	Stromquellentyp	Batteriebetrieben		
Lautsprecher RMS	0.6 W				
Lautsprecherkanäle	1.0				
					Netzstromversorgung

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM1340GY
EAN single Product	5412810329564
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384327
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	UKW/AM-Radio EU-Netzkabel

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

