

Netzladegerät | 1x 2.4 A A | Anzahl der Ausgänge: 1 | USB-A | Lightning 8-Pin (Lose) Kabel | 1.00 m | 12 W | Single Voltage Output



Produkteigenschaften WCHAL242AWT:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Ausgänge | 1 | Material | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 5 V DC | Maximaler Ausgangsstrom pro Port | 2.4 A |
| Ausgangsstrom | 1x 2.4 A A | Maximaler Energieverbrauch | 12 W |
| Auswahl der Ausgangsspannung | Single Voltage Output | Netzstecker | Euro / Typ C (CEE 7/16) |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | Port Type | USB-A |
| Eingangsstrom | 0.3 A | Seillänge | 1.00 m |
| Farbe | Weiss | Stromquellentyp | Netzstromversorgung |
| geeignet für Geräte | Universal | | |
| geeignet für Marken | Universal | | |
| inkl. Kabel | Ja | | |
| Kabeltyp | Lightning 8-Pin (Lose) Kabel | | |
| Kompatibel mit Gerät | Smartphone & Tablet | | |
| LED-Anzeige im Einsatz | Nein | | |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | WCHAL242AWT |
| EAN single Product | 5412810330027 |
| EAN Inner Carton | 5412810395484 |
| EAN Outer Carton | 5412810381357 |
| Verpackung | Giftbox with eurolock |
| Verpackungsinhalt | Netzladegerät Lightning-Kabel |

Lesen Sie mehr online

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 40 mm | 150 mm | 105 mm | 115 g |
| 10 | 230 mm | 160 mm | 225 mm | 1260 g |
| 40 | 345 mm | 260 mm | 470 mm | 5580 g |

