

Kfz Audio FM Transmitter | Kippbar | freisprechend | 1.1 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | PD 18 W / 5.0 V DC / 1.0 A | Schnellladung | Google Assistant / Siri | Grau / Schwarz



Produkteigenschaften CATR130BK:

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	LED Bildschirm
Ausgangsspannung	5 V DC
Ausgangsstrom	1.0 A
Bluetooth® version	5.0
Eingangsspannung	12 - 24 V DC
Eingangsstrom	3 A
Eingebautes Mikro	Ja
Farbe	Grau Schwarz
FM Frequenzbereich	87.6 - 107.9 MHz
freisprechend	Ja
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Geräteausgangsanschluss	1x USB 1x USB-C™
Material	ABS
maximale Antennenreichweite	-0.68 dBi

Maximale Sendeleistung	4 dBm
Monitorgröße	1.1 "
Netzstecker	KFZ-Adapter
Schnellladung	Ja
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Senderdesign	Kippbar
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	45 dB
Stimmkontrolle	Google Assistant Siri
Stromquellentyp	Auto Angetrieben
Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP AVRCP HSP
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®

Unterstützte Audio-Codecs	FLAC MP3 WAV
Unterstützte Radio Bänder	FM
USB -Ladung	5.0 V DC / 1.0 A PD 18 W

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CATR130BK
EAN single Product	5412810330720
EAN Inner Carton	5412810396351
EAN Outer Carton	5412810383399
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Bluetooth®-UKW-Sender Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	105 mm	70 mm	190 mm	130 g
6	225 mm	115 mm	395 mm	980 g
36	410 mm	380 mm	470 mm	6740 g

