

Kippbar | freisprechend | 1.1 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | PD 18 W / 5.0 V DC / 1.0 A | Schnellladung | Google Assistant / Siri | Grau / Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR130BK | Product EAN number: 5412810330720

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Anzeige | LED Bildschirm |
| Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Ausgangsstrom | 1.0 A |
| Bluetooth® version | 5.0 |
| Eingangsspannung | 12 - 24 V DC |
| Eingangsstrom | 3 A |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Farbe | Grau |
| | Schwarz |
| FM Frequenzbereich | 87.6 - 107.9 MHz |
| freisprechend | Ja |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 KHz |
| Geräteausgangsanschluss | 1x USB |
| | 1x USB-C™ |
| Material | ABS |
| maximale Antennenreichweite | -0.68 dBi |
| Maximale Sendeleistung | 4 dBm |
| Monitorgröße | 1.1 " |
| Netzstecker | KFZ-Adapter |
| Schnellladung | Ja |
| Sendefrequenzbereich | 2402 - 2480 MHz |
| Senderdesign | Kippbar |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 45 dB |
| Stimmkontrolle | Google Assistant |
| | Siri |
| Stromquellentyp | Auto Angetrieben |
| Unterstütz Bluetooth® Profile | A2DP |
| | AVRCP |
| | HSP |
| Unterstützt Kabellose Technologie | Bluetooth® |
| Unterstützte Audio-Codecs | FLAC |
| | MP3 |
| | WAV |
| Unterstützte Radio Bänder | FM |

| | |
|-------------|-------------------------|
| USB -Ladung | 5.0 V DC / 1.0 A |
| | PD 18 W |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | CATR130BK |
| EAN single product: | 5412810330720 |
| EAN Inner carton: | 5412810396351 |
| EAN Outer carton: | 5412810383399 |
| Verpackung | Giftbox with eurolock |
| Verpackungsinhalt | Bluetooth®-UKW-Sender |
| | Kurzanleitung |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 105 mm | 70 mm | 190 mm | 130 g |
| 6 | 225 mm | 115 mm | 395 mm | 980 g |
| 36 | 410 mm | 380 mm | 470 mm | 6740 g |

