

nedis

Datenblatt | Kfz Audio FM

Fest | freisprechend | 0.8 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | QC 3.0 / 5.0 V DC / 1.0 A | Schnellladung | Google Assistant / Siri | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR124BK | Product EAN number: 5412810330737

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Anzeige | LED Bildschirm |
| Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Ausgangsstrom | 1.0 A |
| | 3 A |
| Bluetooth® version | 5.0 |
| Eingangsspannung | 12 - 24 V DC |
| Eingangsstrom | 2 A |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| FM Frequenzbereich | 87.6 - 107.9 MHz |
| freisprechend | Ja |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 KHz |
| Geräteausgangsanschluss | 2x USB |
| Material | ABS |
| maximale Antennenreichweite | 2 dBi |
| Maximale Sendeleistung | 4 dBm |
| Monitorgröße | 0.8 " |
| Netzstecker | KFZ-Adapter |
| Schnellladung | Ja |
| Sendefrequenzbereich | 2402 - 2480 MHz |
| Senderdesign | Fest |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 45 dB |
| Stimmkontrolle | Google Assistant |
| | Siri |
| Stromquellentyp | Auto Angetrieben |
| Unterstützt Bluetooth® Profile | A2DP |
| | AVRCP |
| | HSP |
| Unterstützt Kabellose Technologie | Bluetooth® |
| Unterstützte Radio Bänder | FM |
| USB -Ladung | 5.0 V DC / 1.0 A |
| | QC 3.0 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | CATR124BK |
| EAN single product: | 5412810330737 |
| EAN Inner carton: | 5412810396344 |
| EAN Outer carton: | 5412810383382 |
| Verpackung | Giftbox with eurolock |
| Verpackungsinhalt | Bluetooth®-UKW-Sender |
| | Kurzanleitung |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 100 mm | 45 mm | 165 mm | 100 g |
| 6 | 155 mm | 115 mm | 335 mm | 760 g |
| 36 | 330 mm | 355 mm | 355 mm | 5140 g |

