

**Notfallradio | Tragbare Ausführung | DAB+ / FM | Batteriebetrieben / Handkurbel / Solar Powered / Stromversorgung über USB | Wecker | Grün / Schwarz**



**Produkteigenschaften RDDBCR2000GN:**

Akku-Kapazität	2500 mAh	Farbe	Schwarz	Soundausgang	Mono
Anschlüsse – Eingang	USB-A Buchse	ferngesteuert	Nein	Spitzenleistung des Lautsprechers	8 W
	USB-C™ Buchse	FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Antennentyp	Antenne	FM voreingestellte Sender	40		Handkurbel
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	kabelloses Laden	Nein		Solar Powered
Anzeige	LCD	Kopfhörerausgang	Nein		Stromversorgung über USB
Anzeigetyp	LCD-Anzeige	Ladezeit	3.5 h	Stromverbrauch Standbymodus	0.1 W
Batterietyp – Energie	Built-In Lithium-Ion	Lautsprecher RMS	1 W	Tuning Typ	Digital
DAB + voreingestellte Sender	40 Stück	Lautsprecherkanäle	1.0	Untestützte Radio Bände	DAB+
DAB+ Frequenzbereich	174 - 240 MHz	Leistungsaufnahme Betrieb	5 W		FM
Dimmbarer Monitor	Nein	Material	Kunststoff	USB Ladung	Ja
Eingangsspannung	5 V DC	max. Batteriespielzeit	15 Std	Wecker	Ja
Eingangsstrom	1.0 A	Medienwiedergabe	Radio		
Erforderliche Batterien (enthalten)	Eingebautes Lithium Ion	Mid-range size	0 "		
Farbe	Grün	Monitorgröße	1.46 "		
		Radiodesign	Tragbare Ausführung		
		Radiotyp	DAB+ Radio		

**Verpackungsinformationen:**

Marke	Nedis
Bestellcode	RDDBCR2000GN
EAN single Product	5412810444175
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810444267
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	Handkurbel-Radio
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	330 mm	4860 g

