

Notfallradio | Tragbare Ausführung | DAB+ / FM | Batteriebetrieben / Handkurbel / Solar Powered / Stromversorgung über USB | Wecker | Grün / Schwarz



Produkteigenschaften RDDBCR2000GN:

Akku-Kapazität	2500 mAh		Schwarz	Soundausgang	Mono
Anschlüsse – Eingang	USB-A Buchse	ferngesteuert	Nein	Spitzenleistung des Lautsprechers	8 W
	USB-C™ Buchse	FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz		
Antennentyp	Antenne	FM voreingestellte Sender	40	Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	kabelloses Laden	Nein		Handkurbel
Anzeige	LCD	Kopfhörerausgang	Nein		Solar Powered
Anzeigetyp	LCD-Anzeige	Ladezeit	3.5 h		Stromversorgung über USB
Batterietyp – Energie	Built-In Lithium-Ion	Lautsprecher RMS	1 W	Stromverbrauch Standbymodus	0.1 W
DAB + voreingestellte Sender	40 Stück	Lautsprecherkanäle	1.0	Tuning Typ	Digital
DAB+ Frequenzbereich	174 - 240 MHz	Leistungsaufnahme Betrieb	5 W	Untestützte Radio Bänder	DAB+
Dimmbarer Monitor	Nein	Material	Kunststoff		FM
Eingangsspannung	5 V DC	max. Batteriespielzeit	15 Std	USB Ladung	Ja
Eingangsstrom	1.0 A	Medienwiedergabe	Radio	Wecker	Ja
Erforderliche Batterien (enthalten)	N/A	Mid-range size	0 "		
Farbe	Grün	Monitorgröße	1.46 "		
		Radiodesign	Tragbare Ausführung		
		Radiotyp	DAB+ Radio		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDDBCR2000GN
EAN single Product	5412810444175
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810444267
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	Handkurbel-Radio Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	325 mm	4920 g

