

**Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Spitzenleistung: 4000 W | Schraubklemme | Reine Sinuswelle | Düse | Schwarz**

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIP200012FBK | Product EAN number: 5412810448944

## Produkteigenschaften

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl der Ausgänge            | <b>4</b>                             |
| Anzahl der Produkte im Karton  | <b>1 Stück</b>                       |
| Ausgang Energie                | <b>2000 W</b>                        |
| Ausgangsspannung               | <b>230 V AC 50 Hz</b>                |
| Ausgangsswellenform            | <b>Reine Sinuswelle</b>              |
| Düse                           | <b>Ja</b>                            |
| Effizienz                      | <b>85 %</b>                          |
| Eingangssignal                 | <b>Schraubklemme</b>                 |
| Eingangsspannung               | <b>12 V DC</b>                       |
| Farbe                          | <b>Schwarz</b>                       |
| Funktioniert mit Fernbedienung | <b>Ja</b>                            |
| Geräteausgangsanschluss        | <b>1x USB-C™</b>                     |
|                                | <b>Type F (CEE 7/3)</b>              |
|                                | <b>USB-A</b>                         |
| Gesamtzahl der US Anschlüsse   | <b>2</b>                             |
| Material                       | <b>Aluminium</b>                     |
| Maximaler Energieverbrauch     | <b>4000 W</b>                        |
| Netzkabellänge                 | <b>0.80 m</b>                        |
| Netzstecker                    | <b>Schraubklemme</b>                 |
| Sicherheitsfunktionen          | <b>Kurzschlusschutz</b>              |
|                                | <b>Überhitzungsschutz</b>            |
|                                | <b>Überlastschutz</b>                |
|                                | <b>Überspannungs-Eingangsschutz</b>  |
|                                | <b>Unterspannungs-Eingangsschutz</b> |
| Spitzenleistung                | <b>4000 W</b>                        |
| Stromquellentyp                | <b>Auto Angetrieben</b>              |

## Verpackungsinformationen

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Marke               | <b>Nedis</b>          |
| Bestellcode         | <b>PIP200012FBK</b>   |
| EAN single product: | <b>5412810448944</b>  |
| EAN Inner carton:   |                       |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810449071</b>  |
| Verpackung          | <b>Giftbox</b>        |
| Verpackungsinhalt   | <b>Wechselrichter</b> |
|                     | <b>Kurzanleitung</b>  |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 320 mm | 175 mm | 440 mm | 6740 g  |
| 2     | 360 mm | 340 mm | 455 mm | 14280 g |

