

Schwanenhals | freisprechend | 2 " | Scharz-weiß Monitor | Bluetooth® | PD 20 W / QC 3.0 | Schnellladung | Bass Boost | Google Assistant / Siri | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: CATR1024BK | Product EAN number: 5412810451807

Produkteigenschaften

Anschlüsse – Eingang	USB-A Buchse
	USB-C™ Buchse
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	Scharz-weiß Monitor
Ausgangsspannung	12 V DC
	3 V DC
	5 V DC
	9 V DC
Ausgangsstrom	1.0 A
	2.2 A
	2.4 A
Bass Boost	Ja
Bluetooth® version	5.3
Eingangsspannung	12 - 24 V DC
Eingangsstrom	2 A
Eingebautes Mikro	Ja
Farbe	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.6 - 107.9 MHz
freisprechend	Ja
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Geräteausgangsanschluss	USB-A
	USB-C™
Material	ABS
Monitorgröße	2 "
Netzstecker	KFZ-Adapter
Schnellladung	Ja
Sendefrequenzbereich	2400 - 2483.5 MHz
Senderdesign	Schwanenhals
Stimmkontrolle	Google Assistant
	Siri
Stromquellentyp	Auto Angetrieben
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Unterstützte Audio-Codexs	FLAC
	MP3

Unterstützte Audio-Codexs

Unterstützte Audio-Codexs	WAV
Untestützte Radio Bände	FM
USB -Ladung	PD 20 W
	QC 3.0

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	CATR1024BK
EAN single product:	54 128 1045 1807
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	54 128 1045 1845
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	Bluetooth-FM-Sender®
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	60 mm	235 mm	80 mm	172 g
40	325 mm	255 mm	670 mm	7560 g

