# Datenblatt | SmartLife-Einbaumodul

## Rollläden/Jalousien | Zigbee 3.0 | 1000 W | Terminal Anschluß | App erhältlich für: Android™ / IOS

Marke: Nedis | Artikelnummer: ZBCSN10RD | Product EAN number: 5412810452200

### Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl der Produkte im Karton | **1 Stück** |
| App erhältlich für | **Android™** |
| | **IOS** |
| Ausgang Energie | **1000 W** |
| Ausgangsstrom | **5 A** |
| Betriebstemperaturbereich | **-10 - 40 °C** |
| Eingangsspannung | **100 - 240 V AC 50/60 Hz** |
| Eingangsstrom | **5 A** |
| Farbe | **Red** |
| Geräteausgangsanschluss | **Terminal Anschluß** |
| Geräteeingangsanschluss | **Terminal Anschluß** |
| | **Verschluss** |
| | **Vorhang** |
| IP-Schutzart | **IP20** |
| Kompatibel mit | **Nedis® SmartLife** |
| Material | **Kunststoff** |
| maximale Antennenreichweite | **1.08 dBi** |
| Maximale Sendeleistung | **10 dBm** |
| Maximaler Energieverbrauch | **1000 W** |
| Modul-Typ | **Rollläden/Jalousien** |
| Montage | **Wandhalterung** |
| Sendefrequenzbereich | **2400 - 2484 MHz** |
| Unterstützt Kabellose Technologie | **Zigbee 3.0** |

### Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Marke | **Nedis** |
| Bestellcode | **ZBCSN10RD** |
| EAN single product: | **5412810452200** |
| EAN Inner carton: | **5412810452262** |
| EAN Outer carton: | **5412810452279** |
| Verpackung | **Giftbox** |
| Verpackungsinhalt | **Intelligenter Schalter für Rollläden/Jalousien** |
| | **Installationsanleitung** |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 mm | 155 mm | 30 mm | 75 g |
| 10 | 256 mm | 70 mm | 160 mm | 822 g |
| 100 | 342 mm | 370 mm | 275 mm | 8705 g |

5 412810 452200

Nedis.de/ZBCSN10RD

Nedis SmartLife