

nedis

Bewegungsmelder

Innen | Type F (CEE 7/7) | Typ F (CEE 7/7) | 120 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensortechnik: PIR | Sensor Reichweite: 0.0 - 9.0 m

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIRWI10WT | Product EAN number: 5412810310623

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810374229



Dieser Nedis-Infrarot-Bewegungssensor verhindert, dass das Licht unbeabsichtigt brennt, was sich positiv auf die Umwelt und ebenso auf Ihre Stromrechnung auswirkt.

Außerdem ist es praktisch, dass das Licht nicht manuell eingeschaltet werden muss.

Der Sensor verfügt über einstellbare Zeitverzögerung, Lichtempfindlichkeit und Bewegungsempfindlichkeit sowie einen Ein-/Aus-/PIR-Schalter.

Der Sensor lässt sich einfach in eine standardmäßige Schutzkontaktstecker-Buchse vom Typ F installieren und eignet sich für Zwei- (stromführende und Nullleiter) oder Dreidrahtinstallationen (stromführende, Nulleiter und Schalldrähte).

Funktionen

- Schutzkontaktstecker-Buchse (Typ F)
- Einstellbare Bewegungsempfindlichkeit
- Einstellbares Umgebungslicht
- Einstellbare Zeitverzögerung
- Ein-/Aus-/PIR-Schalter



[Nedis.de/PIRWI10WT](https://nedis.de/PIRWI10WT)