

nedis

Power Inverter änderte Sinus-Wellen

Eingangsspannung: 24 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Spitzenleistung: 2000 W | Schraubklemme | Silber

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIM100024FGY | Product EAN number: 5412810449163
Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810449385



Dieser modifizierte Sinus-Wechselrichter von Nedis wurde entwickelt, um die unterschiedlichen Leistungsanforderungen Ihres mobilen Lebensstils zu erfüllen, und bietet eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 1000 W und eine maximale Spitzenausgangsleistung von 2000 W.

Effiziente Stromversorgung für unterwegs

Unser modifizierter Sinus-Wechselrichter ermöglicht es Ihnen, zwei 230-VAC-Geräte mühelos über eine 24-VDC-Batterie mit Strom zu versorgen. Egal, ob Sie mit Ihrem Lkw unterwegs sind, die freie Natur in einem Wohnmobil oder Wohnwagen genießen oder mit Ihrem Boot über die Meere segeln, der Nedis Wechselrichter ist der ideale Begleiter für Ihren Strombedarf.

Vieleseitige Lademöglichkeiten

Lesen Sie mehr online



Funktionen

- Doppelsteckdose 1000 Watt modifizierter Sinus-Auto-Wechselrichter
- Ermöglicht den Anschluss von AC-betriebenen elektronischen Geräten wie Notebooks, Kühlboxen, Elektrowerkzeugen usw.
- Verfügt über einen praktischen USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte
- Kompaktes Design in einem robusten und langlebigen Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit LED-Statusanzeigen und austauschbarer Sicherung

Lesen Sie mehr online



Nedis.de/PIM100024FGY