

Radio FM | Diseño portátil | FM | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Digital | 3.6 W | Tamaño de pantalla: 2.0 " | Pantalla blanca negra | Salida de auriculares



Especificaciones de los productos RDFM2100WT:

Altavoz RMS	1.2 W
Banda de radio compatible	FM
Cable de alimentación lado A	USB
Cable de alimentación lado B	Enchufe de corriente continua
Canales del altavoz	Mono
Capacidad de la batería	400 mAh
Carga USB	Sí
Color	Blanco
	Negro
Conector de alimentación	USB
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 12 x 4.5 mm
Corriente de Entrada	1.0 A
Diseño de radio	Diseño portátil
Estaciones preestablecidas FM	50

Interruptores	1x USB
	microSD
Longitud del cable de alimentación	1.00 m
Materiales	ABS
Máximo tiempo de batería	3 horas
Pantalla	Pantalla blanca negra
Potencia pico del altavoz	3.6 W
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Reproducción de medios	AUX
	Micro SD
	Radio
	USB
Requiere baterías (incluidas)	Iones de Litio incorporados
Salida de auriculares	Sí
Salida de conexiones	1x 3.5 mm

Tamaño de pantalla	2.0 "
Tensión de entrada	5 V DC
Tiempo de carga	3 h
Tipo de antena	Externo
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
	Alimentado por la red
Tipo de radio	Radio FM
Tipo de sintonía	Digital

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM2100WT
EAN single Product	5412810272457
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio FM
	Batería recargable

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	135 mm	96 mm	40 mm	261 g
12	255 mm	200 mm	145 mm	3241 g
48	300 mm	410 mm	270 mm	13340 g

