

Radio FM | Diseño portátil | FM | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Analógico | 2.4 W | Pantalla blanca negra | Salida de auriculares | Asa de transporte | Blanco / Negro

Especificaciones de los productos RDFM1300WT:

Altavoz RMS	0.8 W
Asa de transporte	Sí
Banda de radio compatible	FM
Cable de alimentación lado A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Cable de alimentación lado B	C7
Canales del altavoz	1.0
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco
	Negro
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	3.5 W
Consumo de energía en modo de espera	0.4 W
Corriente de Entrada	1.0 A

Diseño de radio	Diseño portátil
Longitud del cable de alimentación	1.50 m
Materiales	ABS
Máximo tiempo de batería	10 horas
Mid-range size	3 "
Pantalla	Pantalla blanca negra
Potencia pico del altavoz	2.4 W
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Reproducción de medios	Radio
Requiere baterías (no incluidas)	3x C/LR14
Salida de auriculares	Sí
Salida de conexiones	1x 3.5 mm
Salida de sonido	Mono

Tensión de entrada	100 - 230 V AC 50 Hz
Tipo de antena	Externo
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
	Alimentado por la red
Tipo de radio	Radio FM
Tipo de sintonía	Analógico

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM1300WT
EAN single Product	5412810272570
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384297
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio FM/AM
	Cable de alimentación

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	80 mm	175 mm	220 mm	741 g
12	240 mm	370 mm	480 mm	9300 g

