

Hoja de datos | Radio FM

Diseño de mesa | AM / FM | Alimentado por baterias / Alimentado por la red | Analógico | 9 W | Blanco

Marca: Nedis | Referencia: RDFM5100WT | Product EAN number: 5412810292189

Especificaciones de los prod	ductos		
Altavoz RMS	3 W		
Banda de radio compatible	AM		
	FM		
Canales del altavoz	Mono		
Color	Blanco		
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)		
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	8.5 W		
Consumo de energía en modo de espera	0.47 W		
Diseño de radio	Diseño de mesa		
Interruptores	1x 3.5 mm		
Longitud del cable de alimentación	1.45 m		
Materiales	ABS		
Máximo tiempo de batería	2.5 horas		
Potencia pico del altavoz	9 W		
Rango de frecuencia AM	540-1600 kHz		
Rango de frecuencia FM	88 - 108 MHz		
Reproducción de medios	AUX		
	Radio		
Requiere baterías (no incluidas)	4x AA/LR6		
Tensión de entrada	100 - 230 V AC 50 Hz		
Tipo de antena	Externo		
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterias		
	Alimentado por la red		
Tipo de radio	Radio FM		
Tipo de sintonía	Analógico		

Información de empaque				
Marca	Nedis			
Referencia	RDFM5100WT			
EAN single product:	5412810292189			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:				
Envase	Giftbox			
Contenido del envase	1x radio			
	1x cable de alimentación (UE)			

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	190 mm	170 mm	268 mm	1653 g
4	285 mm	355 mm	390 mm	6980 g





