

# nedis

## Hoja de datos | Receptor de Radio

**Diseño portátil | AM / FM / SW | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Digital | 1.5 W | Salida de auriculares | Despertador | Sleep timer | Gris**

Marca: Nedis | Referencia: RDWR1000GY | Product EAN number: 5412810292196

### Especificaciones de los productos

Altavoz RMS	<b>0.5 W</b>
Banda de radio compatible	<b>AM</b>
	<b>FM</b>
	<b>SW</b>
Canales del altavoz	<b>1.0</b>
Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>
Color	<b>Gris</b>
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	<b>DC Plug</b>
Despertador	<b>Sí</b>
Diseño de radio	<b>Diseño portátil</b>
Estaciones preestablecidas AM	<b>20 uds.</b>
Estaciones preestablecidas FM	<b>20</b>
Materiales	<b>ABS</b>
Máximo tiempo de batería	<b>38 horas</b>
Mid-range size	<b>2 "</b>
Pantalla	<b>Pantalla azul negro</b>
Potencia pico del altavoz	<b>1.5 W</b>
Rango de frecuencia AM	<b>522-1620 kHz</b>
Rango de frecuencia FM	<b>87.5 - 108 MHz</b>
Rango de frecuencia SW	<b>3.70-22.05 MHz</b>
Reproducción de medios	<b>AUX</b>
	<b>Radio</b>
Requiere baterías (no incluidas)	<b>2x AA/LR6</b>
Salida de auriculares	<b>Sí</b>
Salida de sonido	<b>Mono</b>
Sleep timer	<b>Sí</b>
SW estaciones preestablecidas	<b>20</b>
Tamaño de pantalla	<b>1.3 "</b>
Tensión de entrada	<b>3 V DC</b>
Tipo de antena	<b>Externo</b>
Tipo de fuente de alimentación	<b>Alimentado por baterías</b>
	<b>Alimentado por la red</b>

Tipo de radio

**Radio receptora mundial**

Tipo de sintonía

**Digital**

### Información de empaque

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>RDWR1000GY</b>
EAN single product:	<b>5412810292196</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810384464</b>
Envase	<b>Giftbox</b>
Contenido del envase	<b>• 1x radio mundial</b>
	<b>• Manual</b>

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	95 mm	40 mm	125 mm	171 g
100	265 mm	475 mm	410 mm	18020 g

