

Tensión de entrada: 12 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Potencia máxima de salida: 600 W | Abrazaderas de Batería + Encendedor | Plata

Marca: Nedis | Referencia: PIMS30012 | Product EAN number: 5412810300440

Especificaciones de los productos

Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Cantidad total de puertos USB	1
Color	Plata
Conector de alimentación	Abrazaderas de Batería + Encendedor
Consumo máximo de energía	600 W
Eficacia	90 %
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal modificada
Funciona con control remoto	No
Funciones de seguridad	Protección contra cortocircuitos de salida
	Protección de apagado por batería baja
	Protección de Sobrecarga
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto
	Protección inversa de polaridad de la batería
	Protección Térmica
Fusible	Sí
Materiales	Aluminio
Número de conectores hembra	1 uds.
Potencia de salida	300 W
Potencia máxima de salida	600 W
Salida(s) de potencia	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Tensión de entrada	12 V DC

Tensión de salida	230 V AC 50 Hz
Tipo de entrada	Abrazaderas de Batería + Encendedor
Tipo de fuente de alimentación	Coche Alimentado

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	PIMS30012
EAN single product:	5412810300440
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810374007
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Inversor
	Conector para encendedor de coche

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	140 mm	90 mm	220 mm	1100 g
16	295 mm	390 mm	460 mm	18460 g

