

Tensión de entrada: 12 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 4000 W | Potencia máxima de salida: 8000 W | Terminal de Tornillo | Plata

Marca: Nedis | Referencia: PIMS400012 | Product EAN number: 5412810300488

Especificaciones de los productos

Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Plata
Conector de alimentación	Terminal de Tornillo
Consumo máximo de energía	8000 W
Eficacia	90 %
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal modificada
Funciona con control remoto	No
Funciones de seguridad	Protección contra cortocircuitos de salida
	Protección de apagado por batería baja
	Protección de Sobrecarga
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto
	Protección inversa de polaridad de la batería
	Protección Térmica
Fusible	Sí
Materiales	Aluminio
Número de conectores hembra	2 uds.
Potencia de salida	4000 W
Potencia máxima de salida	8000 W
Salida(s) de potencia	Type F (CEE 7/3)
Tensión de entrada	12 V DC
Tensión de salida	230 V AC 50 Hz
Tipo de entrada	Terminal de Tornillo

Tipo de fuente de alimentación

Coche Alimentado

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	PIMS400012
EAN single product:	5412810300488
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Inversor
	2x cables de alimentación de CC

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	350 mm	285 mm	680 mm	14440 g

