

Tensión de entrada: 12 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Potencia máxima de salida: 200 W | Toma del Encendedor | Plata

Marca: Nedis | Referencia: PIMS10012 | Product EAN number: 5412810300518

Especificaciones de los productos

Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Cantidad total de puertos USB	1
Color	Plata
Conector de alimentación	Toma del Encendedor
Consumo máximo de energía	200 W
Eficacia	90 %
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal modificada
Funciona con control remoto	No
Funciones de seguridad	Protección contra cortocircuitos de salida
	Protección de apagado por batería baja
	Protección de Sobrecarga
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto
	Protección inversa de polaridad de la batería
	Protección Térmica
Fusible	Sí
Materiales	Aluminio
Número de conectores hembra	1 uds.
Potencia de salida	100 W
Potencia máxima de salida	200 W
Salida(s) de potencia	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Tensión de entrada	12 V DC
Tensión de salida	230 V AC 50 Hz

Tipo de conector hembra	F (CEE 7/3)
	USB
Tipo de entrada	Toma del Encendedor
Tipo de fuente de alimentación	Coche Alimentado

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	PIMS10012
EAN single product:	5412810300518
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810373918
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Inversor
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	100 mm	85 mm	190 mm	560 g
24	310 mm	370 mm	395 mm	14360 g

