Hoja de datos | Inversor de energía

Tensión de entrada: 24 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Potencia máxima de salida: 200 W | Toma del Encendedor | Plata

Marca: Nedis | Referencia: PIMS10024 | Product EAN number: 5412810300525

Especificaciones de los productos

Cantidad de productos por paquete	**1 uds.**
Cantidad total de puertos USB	**1**
Color	**Plata**
Conector de alimentación	**Toma del Encendedor**
Consumo máximo de energia	**200 W**
Eficacia	**90 %**
Forma de onda de salida	**Onda sinusoidal modificada**
Funciona con control remoto	**No**
Funciones de seguridad	**Protección contra cortocircuitos de salida**
	Protección de apagado por batería baja
	Protección de Sobrecarga
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto
	Protección inversa de polaridad de la batería
	Protección Térmica
Fusible	**Sí**
Materiales	**Aluminio**
Potencia de salida	**100 W**
Potencia máxima de salida	**200 W**
Salida(s) de potencia	**Type F (CEE 7/3)**
Tensión de entrada	**24 V DC**
Tensión de salida	**230 V AC 50 Hz**
Tipo de conector hembra	**F (CEE 7/3)**
	USB
Tipo de entrada	**Toma del Encendedor**
Tipo de fuente de alimentación	**Coche Alimentado**

Información de empaque

Marca	**Nedis**
Referencia	**PIMS10024**
EAN single product:	**5412810300525**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810373925**
Envase	**Giftbox**
Contenido del envase	**Inversor**
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	95 mm	85 mm	190 mm	570 g
24	310 mm	370 mm	390 mm	14500 g

5 412810 300525