

Tensión de entrada: 12 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Potencia máxima de salida: 300 W | Toma del Encendedor | Onda sinusoidal pura | Fusible | Azul

Marca: Nedis | Referencia: PIPS15012 | Product EAN number: 5412810300624

Especificaciones de los productos

Cable de alimentación lado B	Adaptador para coche
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Azul
Conector de alimentación	Toma del Encendedor
Consumo máximo de energía	300 W
Eficacia	85 %
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal pura
Funciona con control remoto	No
Funciones de seguridad	Protección contra cortocircuitos de salida
	Protección de apagado por batería baja
	Protección de Sobrecarga
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Bajo
	Protección Térmica
Fusible	Sí
Materiales	Aluminio
Número de salidas	1
Potencia de salida	150 W
Potencia máxima de salida	300 W
Salida(s) de potencia	Type F (CEE 7/3)
Tensión de entrada	12 V DC
Tensión de salida	230 V AC 50 Hz
Tipo de conector hembra	F (CEE 7/3)

Tipo de entrada

Toma del Encendedor

Tipo de fuente de alimentación

Coche Alimentado

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	PIPS15012
EAN single product:	5412810300624
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810374106
Contenido del envase	Inversor Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	180 mm	115 mm	245 mm	1487 g
10	390 mm	275 mm	570 mm	15820 g

