

**Tensión de entrada: 12 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Potencia máxima de salida: 2000 W | Terminal de Tornillo | Onda sinusoidal pura | Fusible | Azul**

Marca: Nedis | Referencia: PIPS100012 | Product EAN number: 5412810300631

Especificaciones de los productos	
Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>
Color	<b>Azul</b>
Conector de alimentación	<b>Terminal de Tornillo</b>
Consumo máximo de energía	<b>2000 W</b>
Eficacia	<b>85 %</b>
Forma de onda de salida	<b>Onda sinusoidal pura</b>
Funciona con control remoto	<b>Sí</b>
Funciones de seguridad	<b>Protección contra cortocircuitos de salida</b>
	<b>Protección de apagado por batería baja</b>
	<b>Protección de Sobrecarga</b>
	<b>Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto</b>
	<b>Protección de Voltaje de Entrada demasiado Bajo</b>
	<b>Protección Térmica</b>
Fusible	<b>Sí</b>
Materiales	<b>Aluminio</b>
Número de salidas	<b>1</b>
Potencia de salida	<b>1000 W</b>
Potencia máxima de salida	<b>2000 W</b>
Salida(s) de potencia	<b>Type F (CEE 7/3)</b>
Tensión de entrada	<b>12 V DC</b>
Tensión de salida	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Tipo de conector hembra	<b>F (CEE 7/3)</b>
Tipo de entrada	<b>Terminal de Tornillo</b>

Tipo de fuente de alimentación

Coche Alimentado

Información de empaque	
Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>PIPS100012</b>
EAN single product:	<b>5412810300631</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810374090</b>
Envase	<b>Giftbox</b>
Contenido del envase	<b>Inversor</b>
	<b>Guía de inicio rápido</b>

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	310 mm	145 mm	465 mm	4380 g
4	495 mm	315 mm	640 mm	18880 g

