



Antena de interior | Activo | FM / UHF / VHF | Rango de recepción: 0-15 km | LTE800 | Ganancia: 22 dB | ABS | Negro



Especificaciones de los productos ANIR1502BK:

Ancho de haz horizontal	53 °	Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Ancho de haz vertical	106 °	Longitud del cable	1.60 m
Aplicación	DVB-T/T2 - DAB+	Materiales	ABS
Color	Negro	Rango de frecuencia FM	87.5 - 108.5 MHz
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Rango de frecuencia UHF	470-790 MHz
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 3.5 x 8.0 x 15 mm	Rango de frecuencia VHF	170-230 MHz
DAB + compatible	Sí	Rango de recepción	0-15 km
Filtro LTE	LTE800	Tensión de entrada	220 - 240 V AC
Ganancia de VHF	22 dB	Tipo de antena	Activo
Ganancia	22 dB	Tipo de conector	IEC (Coaxial) Macho
ganancia FM	20 dB	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Ganancia UHF	22 dB	Tipo de señal	FM
Impedancia	75 Ohm		UHF
Interior / Exterior	Interior		VHF

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	ANIR1502BK
EAN single Product	5412810309290
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Antena Adaptador de alimentación

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	70 mm	80 mm	330 mm	323 g
20	340 mm	385 mm	340 mm	6960 g

