



Activa Antena HDTV | Activo | Tipo de conector: Conector F | FM / UHF / VHF | Rango de recepción: 0-50 km | LTE800 | Ganancia: 40 dB | Blanco / Negro



Especificaciones de los productos ANOR5002BK:

Ancho de haz horizontal	60 °	Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Ancho de haz vertical	156 °	Longitud del cable	0.20 m
Color	Blanco	Materiales	ABS
	Negro	Rango de frecuencia FM	87.5 - 108.5 MHz
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Rango de frecuencia UHF	470-790 MHz
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 8 x 3.5 mm	Rango de frecuencia VHF	170-230 MHz
Corriente de Entrada	0.2 A	Rango de frecuencias	87.5 - 790 MHz
DAB + compatible	Sí	Rango de recepción	0-50 km
Estanqueidad	IPX4	Tensión de entrada	12,0 VDC
Filtro LTE	LTE800	Tipo de antena	Activo
Ganancia de VHF	11 dB	Tipo de conector	Conector F
Ganancia	40 dB	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
ganancia FM	11 dB	Tipo de señal	FM
Ganancia UHF	16 dB		UHF
Impedancia	75 Ohm		VHF
Interior / Exterior	Exterior		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Antena
	Guía de inicio rápido

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

