

nedis

Hoja de datos | Activa Antena HDTV

Activo | Tipo de conector: Conector F | FM / UHF / VHF | Rango de recepción: 0-50 km | LTE800 | Ganancia: 40 dB | Blanco / Negro

Marca: Nedis | Referencia: ANOR5002BK | Product EAN number: 5412810309368

Especificaciones de los productos

Ancho de haz horizontal	60 °
Ancho de haz vertical	156 °
Color	Blanco
	Negro
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 8 x 3.5 mm
Corriente de Entrada	0.2 A
DAB + compatible	Sí
Estanqueidad	IPX4
Filtro LTE	LTE800
Ganancia de VHF	11 dB
Ganancia	40 dB
ganancia FM	11 dB
Ganancia UHF	16 dB
Impedancia	75 Ohm
Interior / Exterior	Exterior
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Longitud del cable	0.20 m
Materiales	ABS
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108.5 MHz
Rango de frecuencia UHF	470-790 MHz
Rango de frecuencia VHF	170-230 MHz
Rango de frecuencias	87.5 - 790 MHz
Rango de recepción	0-50 km
Tensión de entrada	12,0 VDC
Tipo de antena	Activo
Tipo de conector	Conector F
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Tipo de señal	FM
	UHF
	VHF

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	ANOR5002BK
EAN single product:	5412810309368
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Antena
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

