

# nedis

## Hoja de datos | Activa Antena HDTV

**Activo | Tipo de conector: Conector F | FM / UHF / VHF | Rango de recepción: 0-50 km | LTE700 | Ganancia: 25 dB | Blanco / Negro**

Marca: Nedis | Referencia: ANOR5002BK700 | Product EAN number: 5412810309375

### Especificaciones de los productos

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Ancho de haz horizontal                        | 55 °                     |
| Ancho de haz vertical                          | 142 °                    |
| Cantidad de productos por paquete              | 1 uds.                   |
| Color  | Blanco<br>Negro          |
| Conector de alimentación                       | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Conexión de entrada de potencia de dispositivo | DC 8 x 3.5 mm            |
| Corriente de Entrada                           | 0.2 A                    |
| DAB + compatible                               | Sí                       |
| Estanqueidad                                   | IPX4                     |
| Filtro LTE                                     | LTE700                   |
| Ganancia de VHF                                | 11 dB                    |
| Ganancia                                       | 25 dB                    |
| ganancia FM                                    | 11 dB                    |
| Ganancia UHF                                   | 16 dB                    |
| Impedancia                                     | 75 Ohm                   |
| Interior / Exterior                            | Exterior                 |
| Longitud de adaptador de corriente del cable   | 1.50 m                   |
| Longitud del cable                             | 0.20 m                   |
| Materiales                                     | ABS                      |
| Rango de frecuencia FM                         | 87.5 - 108.5 MHz         |
| Rango de frecuencia UHF                        | 470-694 MHz              |
| Rango de frecuencia VHF                        | 170-230 MHz              |
| Rango de frecuencias                           | 87.5 - 694 MHz           |
| Rango de recepción                             | 0-50 km                  |
| Tensión de entrada                             | 12 V DC                  |
| Tipo de antena                                 | Activo                   |
| Tipo de conector                               | Conector F               |
| Tipo de fuente de alimentación                 | Alimentado por la red    |
| Tipo de señal                                  | FM<br>UHF<br>VHF         |

### Información de empaque

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Marca                | Nedis                 |
| Referencia           | ANOR5002BK700         |
| EAN single product:  | 5412810309375         |
| EAN Inner carton:    |                       |
| EAN Outer carton:    | 5412810383122         |
| Envase               | Giftbox               |
| Contenido del envase | Antena                |
|                      | Guía de inicio rápido |

| Cantidad | L x    | A x    | A (mm) | Peso   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 90 mm  | 210 mm | 165 mm | 538 g  |
| 10       | 345 mm | 235 mm | 450 mm | 5940 g |

